

- ◎ 輸入電壓：A110V/220V、50/60HZ、DC24V。
- ◎ 依據最新頒佈之「各類場所消防安全設備設置設備標準」、「建築技術規則(CBC)」等法規施作。功能在於火災時，能接受整合火警偵測系統之警報以進行火警相關訊息之連動廣播。火警時監視人員可透過廣播系統向區內進行廣播，亦可做多種之預錄內容自動廣播。
- ◎ 緊急廣播動作時，廣播系統可連鎖暫停受信總機及綜合盤之警報聲響、並在緊急廣播停止動作後恢復動作。
- ◎ 符合最新頒佈之消防法規規定，經消防認證合格產品。
- ◎ 緊急廣播時採用警音及中文語音方式自動播放警報方式、內置數位語音合成器。
- ◎ 主要語音播放功能包括：火警偵測發報播音、確認火警播放、非火警播放。
- ◎ 5 迴路/分區以上可外加增購-自報標準樓層(區域)語音。
- ◎ 火警連動可依消防法規需求設定連動功能。
- ◎ 具手動緊急火警語音鳴響開關按鈕及強制遮斷手握麥克風。
- ◎ 掛式緊急麥克風具備遮斷地區警鈴接點功能。
- ◎ 面板具電池測試/電壓顯示/輸出音量指示/輔助音源/MIC 輸入音量控制旋鈕/監聽音量控制旋鈕。
- ◎ 業務輸入：麥克風 MIC 輸入\*1，音樂 AUX 輸入\*1。
- ◎ 業務廣播前奏提示輸出鈕\*1，監聽喇叭：3W\*1。
- ◎ 輸出控制：本機具 ON-OFF 型喇叭全區迴路同步播音。
- ◎ 內置緊急電源供應器，使用 DC24V 完全密封之鉛酸(鈣)電池。
- ◎ 微電腦設計緊急電源放電時每 5 秒能發出音響警示。
- ◎ 面板具電池試驗開關，可檢測得知電池狀況。
- ◎ 壁掛箱體尺寸：如下表。



**PC-2000A1**

**[安裝方式：壁掛式]**

**PC-2000A5**



**PC-2000A H-1010**



111.6.23  
新標準

符合111/7/1起-廣播設備火警音響之鳴動-依設置標準第113條第4款及135條第1款規定辦理：「鳴動方式，於前述分區鳴動狀態下10分鐘內或受信總機再接受火災信號時，應立即全區鳴動。」

廣播認可型號：PC-2000A

瓦數/迴路			使用迴路	壁掛尺寸(高*寬*深)mm
120W	150W	200W	1L	400*320*120
			5L	
			10L	
250W	300W	400W	1L	600*320*174
			5L	
			10L	
備註			上述為(壁掛式緊急廣播)標準箱體，如需合併(複合式火警總機)為壁掛二合一機箱，規格尺寸請另外洽詢。	