

- ◎ 輸入電壓：A110V/220V、50/60HZ，DC24V。
- ◎ 依據最新頒佈之「各類場所消防安全設備設置設備標準」、「建築技術規則(BC)」等法規施作。功能在於火災時，能接受整合火警偵測系統之警報以進行火警相關訊息之連動廣播。火警時監視人員可透過廣播系統向區內進行廣播，亦可做多種之預錄內容自動廣播。
- ◎ 緊急廣播動作時，廣播系統可連鎖暫停受信總機及綜合盤之警報聲響、並在緊急廣播停止動作後恢復動作。
- ◎ 符合最新頒佈之消防法規規定，經消防認證合格產品。
- ◎ 緊急廣播時採用警音及中文語音方式自動播放警報方式、內置語音合成器。
- ◎ 主要語音播放功能包括：火警偵測發報播音、確認火警播放、非火警播放。
- ◎ 5 迴路/分區以上可具備自報標準樓層(區域)語音。
- ◎ 火警連動可依消防法規需求設定連動功能。
- ◎ 具手動緊急火警語音鳴響開關按鈕及強制遮斷手握麥克風。
- ◎ 掛式緊急麥克風具備遮斷地區警鈴按點功能。
- ◎ 面板具電池測試/電壓顯示/輸出音量指示/輔助音源/MIC 輸入音量控制旋鈕/監聽音量控制旋鈕。
- ◎ 業務輸入：麥克風 MIC 輸入*1，音樂 AUX 輸入*1。
- ◎ 業務廣播前奏提示輸出鈕*1，監聽喇叭：3W*1。
- ◎ 輸出控制：本機具 ON-OFF 型喇叭全區迴路同步播音。
- ◎ 內置緊急電源供應器，使用 DC24V 完全密封之鉛酸(鈣)電池。
- ◎ 微電腦設計緊急電源放電時每 5 秒能發出音響警示。
- ◎ 面板具電池試驗開關，可檢測得知電池狀況。
- ◎ 壁掛箱體尺寸：如下表。



PC-2000AL1

[安裝方式：壁掛式]



PC-2000AL5



PC-2000AL H-1010



PC-2000AL H-1015

瓦數/規格/外觀尺寸

認可型號：PC-2000A					
瓦數/迴路	使用迴路				壁掛尺寸(高*寬*深)mm
120W	1L	5L	10L	15L	400*320*120
150W					
200W					
備註	上述為(壁掛式緊急廣播)標準箱體，如需合併(複合式火警總機)為壁掛二合一機箱，規格尺寸請另外洽詢。				

